


Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала	5,7—6,9 В
Напряжение анода	300 В
Напряжение анода кратера	300 В
Напряжение между катодом и подогревателем	100 В
Ток катода	3 мА
Мощность, рассеиваемая анодом	0,5 Вт
Сопротивление в цепи сетки	3 МОм
Температура баллона лампы	120 °С
Интервал рабочих температур окружающей среды	От — 60 до + 70 °С

6Е5С

Электронно-световой индикатор для визуальной настройки радиоприемников и магнитофонов.

Оформление — в стеклянной оболочке, с октальным цоколем (рис. 5Ц). Масса 42 г.



Основные параметры

при $U_n=6,3$ В, $U_a=250$ В, $U_{a.k}=250$ В, $U_c=-4$ В

Ток накала	(300±25) мА
Ток анода	(5,3±1,9) мА
Ток анода кратера	(3±2,6) мА
Обратный ток сетки	≤ 2 мкА
Крутизна характеристики	(1,2±0,4) мА/В
Коэффициент усиления	23±5
Напряжение отсечки тока анода (отрицательное)	5±4,5 В
Наработка	≥ 1500 ч

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала	5,7—6,9 В
Напряжение анода	250 В
Напряжение анода кратера	140—250 В
Напряжение между катодом и подогревателем	100 В
Интервал рабочих температур окружающей среды	От — 60 до + 70 °С