




OUTPUT PENTODE for battery receivers  
PENTHODE DE SORTIE pour des appareils batterie  
ENDPENTODE für Batteriegeräte

Heating: direct by battery current, rectified A.C.  
or D.C.; series or parallel supply  
Chauffage: direct par courant batterie, C.A. redressé  
ou C.C.; alimentation en série ou en  
parallèle  
Heizung: direkt durch Batteriestrom, gleichgerich-  
teten Wechselstrom oder Gleichstrom;  
Serien- oder Parallelspeisung

|                              |              |                     |                     |
|------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Parallel supply:             | $V_f =$      | 1,4 V <sup>1)</sup> | 2,8 V <sup>2)</sup> |
| Alimentation en<br>parallèle | $I_f =$      | 100 mA              | 50 mA               |
| Parallelspeisung:            | Pins         |                     |                     |
|                              | Broches neg. | 5                   | 1                   |
|                              | Stifte pos.  | 1+7                 | 7                   |
| Series supply:               | $V_f =$      | 1,3 V <sup>1)</sup> | 2,6 V <sup>2)</sup> |
| Alimentation en<br>série:    | Pins         |                     |                     |
| Serienspeisung:              | Broches neg. | 5                   | 1                   |
|                              | Stifte pos.  | 1+7                 | 7                   |

Dimensions in mm  
Dimensions en mm  
Abmessungen in mm



Base, culot, Fuss: MINIATURE

For further data and curves refer to type DL 94  
Pour les autres caractéristiques et courbes voir  
Type DL 94  
Für die übrige Daten und Kurven siehe Type DL 94

- 1) Two filament sections in parallel  
Les deux parties du filament en parallèle  
Die zwei Glühfadenteile parallel
- 2) Two filament sections in series  
Les deux parties du filament en série  
Die zwei Glühfadenteile in Reihe

