


ECC85

Триод двойной для усиления напряжения высокой частоты и генерирования в телевизионных приемниках и других радиотехнических устройствах.

Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное (рис. 10П). Масса 14 г.



Основные параметры

при $U_H=6,3$ В, $U_a=250$ В, $R_k=230$ Ом (или $U_c=-2,3$ В)

Ток накала	380 мА
Ток анода	10 мА
Крутизна характеристики	6 мА/В
Коэффициент усиления	57

Межэлектродные емкости:

сетка — катод	3 пФ
анод — сетка	1,5 пФ
анод — катод	0,18 пФ
между анодами триодов	$\leq 0,04$ пФ


Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала	5,7—6,9 В
Напряжение анода	300 В
То же при включении лампы	550 В
Напряжение между катодом и подогревателем	90 В
Напряжение сетки отрицательное	100 В
Ток катода	15 мА
Мощность, рассеиваемая анодом каждого триода	2,5 Вт
Мощность суммарная, рассеиваемая анодами двух триодов	4,5 Вт
Сопротивление в цепи сетки	1 МОм
Температура баллона лампы	200 °С

ECC189

Триод двойной для работы в каскодных схемах телевизионных приемников (первый триод — в схемах с заземленным катодом, второй — в схемах с заземленной сеткой).

Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное (рис. 10П). Масса 15 г.




Основные параметры
при $U_n=6,3$ В, $U_a=90$ В, $U_{c1}=-1,2$ В

Ток накала	340 мА
Ток анода	15 мА
Крутизна характеристики	12,5 мА/В
Внутреннее сопротивление	2,5 кОм
Межэлектродные емкости:	
сетка 1-го триода — катод 1-го триода, подогреватель, экран	3,5 пФ
анод 1-го триода — катод 1-го триода, подогреватель, экран	1,7 пФ
анод 1-го триода — сетка 1-го триода	1,9 пФ
катод 2-го триода — сетка 2-го триода, подогреватель, экран	6 пФ
анод 2-го триода — сетка 2-го триода, подогреватель, экран	3,4 пФ
сетка 2-го триода — анод 2-го триода	1,9 пФ
анод 2-го триода — катод 2-го триода	0,18 пФ
между анодами триодов	$\leq 0,045$ пФ

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала	5,7—6,9 В
Напряжение анода	130 В
То же при включении лампы	550 В
Напряжение между катодом и подогревателем	80 В
Напряжение сетки отрицательное	50 В
Ток катода	22 мА
Мощность, рассеиваемая анодом каждого триода	1,8 Вт
Сопротивление в цепи сетки:	
первого триода	1 МОм
второго триода	0,5 МОм



ECC802S

Триод двойной для усиления напряжения низкой частоты, а также для работы в мультивибраторах и фазоинверторах. Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное (рис. 10П). Масса 12 г.

Основные параметры
при $U_n=6,3$ В, $U_a=250$ В, $R_k=800$ Ом

Ток накала	300 мА
Ток анода	$10,6 \pm 1,9$ мА
То же в начале характеристики (при $U_c = -20$ В)	$\leq 0,4$ мА
Обратный ток сетки	$\leq 0,4$ мкА
Крутизна характеристики	$2,2^{+0,5}_{-0,4}$ мА/В
Коэффициент усиления	17