

Межэлектродные емкости:

входная каждого триода	2,4 пФ
выходная 1-го триода	0,45 пФ
выходная 2-го триода	0,55 пФ
проходная 1-го триода	3,1 пФ
проходная 2-го триода	3 пФ
между анодами триодов	1,45 пФ
между сетками триодов	$\leq 0,013$ пФ


Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала	6—6,6 В
Напряжение анода	300 В
То же при включении лампы	600 В
Напряжение сетки отрицательное	200 В
Напряжение между катодом и подогревателем	120 В
Ток катода	12 мА
То же в импульсе (при $\tau \leq 2$ мс)	150 мА
Ток сетки	0,3 мА
То же в импульсе	30 мА
Мощность, рассеиваемая анодом	2 Вт
Мощность, рассеиваемая сеткой	0,1 Вт
Сопротивление в цепи сетки	1 МОм

ECC82

Триод двойной для усиления напряжения низкой частоты, для работы в генераторах, блокинг-генераторах и мультивибраторах, в различных телевизионных приемниках и других электронных устройствах.

Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное (рис. 10П). Масса 14 г.



Основные параметры

при $U_n=6,3$ В, $U_a=250$ В, $R_k=800$ Ом (или $U_c=-8,5$ В)


Ток накала	300 мА
Ток анода	10,5 мА
Крутизна характеристики	2,2 мА/В
Коэффициент усиления	17

Межэлектродные емкости:

входная	1,8 пФ
выходная 1-го триода	0,37 пФ
выходная 2-го триода	0,25 пФ
проходная	1,5 пФ
между анодами триодов	$\leq 0,5$ пФ

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала	5,7—6,9 В
Напряжение анода	300 В
То же при включении лампы	550 В
Напряжение между катодом и подогревателем	180 В
Напряжение сетки отрицательное	100 В
Ток катода	20 мА
То же в импульсе (при длительности не более 4% периода, но не свыше 0,0008 с)	100 мА
Мощность, рассеиваемая анодом каждого триода	2,75 Вт
Сопротивление в цепи сетки	1 МОм
Температура баллона лампы	180 °С



ECC83

Триод двойной с малой проницаемостью для усиления напряжения низкой частоты в различных усилительных схемах, а также для работы в фазоинверторах. Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное (рис. 10П). Масса 14 г.

Основные параметры

при $U_n=6,3$ В, $U_a=250$ В, $R_k=1600$ Ом (или $U_c=-2$ В,

Ток накала	300 мА
Ток анода	1,2 мА
Крутизна характеристики	1,6 мА/В
Коэффициент усиления	100

Межэлектродные емкости:

входная	1,6 пФ
выходная 1-го триода	0,46 пФ
выходная 2-го триода	0,34 пФ
проходная	1,7 пФ
между анодами триодов	≤ 0,3 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала	5,7—6,9 В
Напряжение анода	300 В
То же при включении лампы	550 В
Напряжение между катодом и подогревателем	180 В
Напряжение сетки отрицательное	50 В
Ток катода	8 мА
Мощность, рассеиваемая анодом каждого триода	1 Вт
Сопротивление в цепи сетки (в схеме с автоматическим смещением)	2 МОм
Температура баллона лампы	180 °С