


Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала	5,7—6,9 В
Напряжение анода	300 В
То же при включении лампы	550 В
Напряжение между катодом и подогревателем	180 В
Напряжение сетки отрицательное	100 В
Ток катода	20 мА
То же в импульсе (при длительности не более 4% периода, но не свыше 0,0008 с)	100 мА
Мощность, рассеиваемая анодом каждого триода	2,75 Вт
Сопротивление в цепи сетки	1 МОм
Температура баллона лампы	180 °С



ECC83

Триод двойной с малой проницаемостью для усиления напряжения низкой частоты в различных усилительных схемах, а также для работы в фазоинверторах. Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное (рис. 10П). Масса 14 г.

Основные параметры

при $U_n = 6,3$ В, $U_a = 250$ В, $R_k = 1600$ Ом (или $U_c = -2$ В,

Ток накала	300 мА
Ток анода	1,2 мА
Крутизна характеристики	1,6 мА/В
Коэффициент усиления	100

Межэлектродные емкости:

входная	1,6 пФ
выходная 1-го триода	0,46 пФ
выходная 2-го триода	0,34 пФ
проходная	1,7 пФ
между анодами триодов	$\leq 0,3$ пФ

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала	5,7—6,9 В
Напряжение анода	300 В
То же при включении лампы	550 В
Напряжение между катодом и подогревателем	180 В
Напряжение сетки отрицательное	50 В
Ток катода	8 мА
Мощность, рассеиваемая анодом каждого триода	1 Вт
Сопротивление в цепи сетки (в схеме с автоматическим смещением)	2 МОм
Температура баллона лампы	180 °С