

Použití:

Elektronka TESLA ECC 84 je dvojitá trioda s oddělenými katodami, určená především pro kaskodní zesilovače vstupních kvv obvodů v televizních nebo rozhlasových přijímačích. Elektronka se zvlášť vyznačuje malým šumovým číslem. Trioda I se používá jako zesilovač s uzemněnou katodou, trioda II jako zesilovač s uzemněnou mřížkou. Vstupní obvod se připojuje na kolík kl_{vst} , výstupní obvod na kolík $kl_{výst}$.

Provedení:

Celoskleněné miniaturní s devítikolíkovou patičí. Oba systémy jsou na sobě nezávislé a jsou odstíněny vnitřním stíněním, které je připojeno k řídicí mřížce systému II. Všechny elektrody jsou vyvedeny na patiči.

Obdobné typy:

Elektronka ECC 84 nahrazuje zahraniční typ 6CW7, 6H14π

Žhavicí údaje:

Žhavení nepřímé, katoda kyslíčnicková, paralelní napájení střídavým nebo stejnosměrným proudem.

Žhavicí proud	U_f	6,3	V
Žhavicí proud	I_f	0,34	A

Kapacity mezi elektrodami:**Systém I (pro zapojení s uzemněnou katodou):**

Vstupní kapacita	C_{g1}	2,3	pF
Výstupní kapacita	C_a	0,5	pF
Průchozí kapacita	$C_{a/g1}$	1,1	pF
Kapacita řídicí mřížky vůči žhavicímu vláknem	$C_{g1/f}$	0,25	pF

Systém II (pro zapojení s uzemněnou mřížkou):

Kapacita katody vůči řídicí mřížce spojené se stíněním a žhavicím vláknem	$C_{k/g1+s+f}$	4,5	pF
Kapacita mezi katodou a žhavicím vláknem	$C_{k/f}$	2,5	pF
Kapacita mezi katodou a anodou	$C_{k/a}$	0,17	pF
Kapacita anody vůči řídicí mřížce a stínění	$C_{a/g1+s}$	2,3	pF

Mezi systémy:

Kapacita řídící mřížky I vůči anodě II	$C_{g1/aII}$	0,006	pF
Kapacita anody I vůči anodě II	$C_{aI/aII}$	0,035	pF
Kapacita anody I vůči katodě I spojené s mřížkou II, stíněním s vláknem	$C_a / kI + f + g_{1II} + s$	1,12	pF

Charakteristické hodnoty: (pro každý systém)

Anodové napětí	U_a	90	V
Předpětí řídící mřížky	U_{g1}	-1,5	V
Anodový proud	I_a	12	mA
Strmost	S	6	mA/V
Zesilovací činitel	μ	24	
Vnitřní odpor	R_i	4	k Ω

Provozní hodnoty:

Vstupní odpor při kaskodovém zapojení a kmitočtu

$f = 50$ MHz	R_{vsl}	64	k Ω
$f = 100$ MHz	R_{vsl}	16	k Ω
$f = 200$ MHz	R_{vsl}	4	k Ω
Šumové číslo	F	6,5	

Uvedené hodnoty vstupního odporu a šumové číslo platí, je-li vstupní obvod připojen na kolík kI_{vsl} , kolík $kI_{výsl}$ spojen s kóstrou. Jsou-li oba katodové přívody kI_{vsl} a $kI_{výsl}$ spojeny paralelně, sníží se šumové číslo na $F = 5$, vstupní odpor na $R_{vsl} = 1,4$ k Ω .

Mezní hodnoty:

Pro oba systémy:

Anodové napětí za studena	U_{a0}	max	550	V
Anodové napětí	U_a	max	180	V
Anodová ztráta	W_a	max	2	W
Anodová ztráta obou systémů	W_{aI+aII}	max	3,5	W
Katodový proud	I_k	max	18	mA
Vnější odpor mezi katodou a žhavicím vláknem	$R_{k/f}$	max	20	k Ω

Předpětí pro nasazení mřížkového proudu ($I_{g1} \leq 0,3 \mu A$)

U_{g1I} max ---1,2 V

Pro systém I:

Svodový odpor řídicí mřížky

R_{g1I} max 0,5 M Ω

Napětí mezi katodou a žhavicím vláknem

$U_{k/I}$ max 90 V

Pro systém II:

Svodový odpor řídicí mřížky ($R_k \geq 100 \Omega$, přemostěn kondenzátorem)

R_{g1II} max 20 k Ω

Svodový odpor řídicí mřížky, získává-li se předpětí z děliče napětí mezi $+U_b$ a zemí



R_{g1II} max 100 k Ω

Napětí mezi katodou a žhavicím vláknem (stejnoseměrná složka max 180 V)

$U_{+k/I}$ max 250 V

Napětí mezi katodou a žhavicím vláknem

$U_{-k/I}$ max 90 V



Patice: S 9/12 ČSN 35 8904

Váha: cca 14 g

Charakteristiky jsou shodné s elektronkou PCC84.