


ECC962

Триод двойной для работы в счетно-решающих устройствах и ЭВМ.

Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное (рис. 6П). Масса 10 г.



Основные параметры

при $U_n=6,3$ В, $U_a=150$ В, $R_k=200$ Ом

Ток накала	(400±20) мА
Ток анода	(8,5±2) мА
Ток утечки между катодом и подогревателем	≤15 мкА
Крутизна характеристики	(6±1,5) мА/В
Коэффициент усиления	50
Межэлектродные емкости:	
входная	(3,5±0,9) пФ
выходная 1-го триода	(0,3±0,1) пФ
выходная 2-го триода	(0,4±0,1) пФ
проходная 1-го триода	(2,6±0,4) пФ
проходная 2-го триода	(2,4±0,4) пФ
между анодами триодов	≤2 пФ
между сетками триодов	≤0,29 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала	5,7—6,9 В
Напряжение анода	300 В
То же при включении лампы	600 В
Напряжение между катодом и подогревателем	100 В
Напряжение сетки отрицательное	100 В
То же в импульсе (при $\tau_{имп} \leq 10$ мс)	200 В
Ток катода	15 мА
То же в импульсе (при $\tau_{имп} \leq 10$ мс)	75 мА
Ток сетки	0,25 мА
То же в импульсе (при $\tau_{имп} \leq 10$ мс)	1 мА
Мощность, рассеиваемая анодом каждого триода	2 Вт
Сопротивление в цепи сетки	1 МОм
Температура баллона лампы	170 °С

ECF82

Триод-пентод для работы в схемах смесителей, усилителей промежуточной частоты, амплитудных селекторов и мульти-вibrаторов в телевизорах.

Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное (рис. 10П). Масса 10 г.

