


TRIODE for use as H.F. or L.F. amplifier or oscillator
 TRIODE pour l'utilisation comme amplificatrice H.F. ou
 B.F. ou comme oscillatrice
 TRIODE zur Verwendung als HF- oder NF-Verstärker oder
 als Oszillator

This type is equivalent to type TBL 12/100 except for the
 filament data

Ce type est équivalent au type TBL 12/100 à l'exception des
 données du filament

Dieser Typ ist dem Typ TBL 12/100 gleichwertig mit Ausnahme
 der Glühfadendaten



Single-phase filament energizing
Alimentation de filament monophasée
Einphasige Glühfadenspeisung


$V_f = 17,5 \text{ V}$

$I_f = 196 \text{ A}$

Filament current must never exceed
 a peak value of 420 A at any time
 during initial energizing schedule

Le courant d'enclenchement ne doit
 jamais dépasser une valeur de crête
 de 420 A

Der Anlaufstrom darf niemals einen
 Scheitelwert von 420 A überschreiten



Three-phase filament energizing
Alimentation de filament triphasée
Dreiphasige Glühfadenspeisung

$V_f = 15,5 \text{ V}$

$I_f = 131 \text{ A}$

Heater current must never exceed
 a peak value of 280 A at any time
 during initial energizing schedule

Le courant d'enclenchement ne doit
 jamais dépasser une valeur de crête
 de 280 A

Der Anlaufstrom darf niemals einen
 Scheitelwert von 280 A überschreiten

A safety device must be used to prevent filament ener-
 gizing with one phase interrupted

Un dispositif de sécurité doit être utilisé pour prévenir
 que le filament soit alimenté à une phase interrompue

Es muss eine Schutzvorrichtung verwendet werden zur Ver-
 hütung von Glühfadenspeisung wenn eine der Phasen unter-
 brochen ist

1151-149

