



MAZDA

4 Y 100 A 1 N

4 Y 100 A 1 N

TÉTRODE A FAISCEAUX DIRIGÉS
AMPLIFICATEUR M. F.

EMBASE : SEPTAR - SUPPORT UTILISÉ : SEPTAR 7 C 26

Cathode à chauffage indirect

Tension filament

Intensité filament

Hauteur broches comprises

Diamètre

Support à utiliser

Culot

6,3 Volts

3,75 Amp.

120 mm max.

53 mm max.

SEPTAR 7C26

SEPTAR


BROCHES :

N°1 - Filament

N°2 - Grille n°1

N°3 - Grille n°2

N°4 - Cathode



BROCHES :

N°5 - Grille n°2

N°6 - Grille n°1

N°7 - Filament

L'anode est reliée à la coiffe du sommet.

Broches de la base, face à l'observateur



LIMITES D'UTILISATION

Tension
d'anode 750 V max.

Tension
de grille.
n°2 325 V max.

Dissipation
d'anode 50 W max.

Dissipation
de grille
n°2 10 W max.

REPRODUCTION INTERDITE