




Sylvania « Single Ended » (sans capuchon) Série 6, 3 Volts - Métal


Ces tubes n'ont pas de capuchon de grille, toutes les connexions aboutissant au culot permettent le câblage 100 % sous le châssis. Dans certains cas, il en résulte des caractéristiques améliorées et une meilleure stabilité d'oscillation de fréquence




8-P




8-R



8-S



8-N



8-Q

TYPE	CLASSE	Culot voir Type	Ampoule	Filament Volts Amp.	USAGE	Tension Plaque volts	Polar- isation grille	Tension écran volts	Courant Plaque ma.	Courant écran ma.	Résist. Int. ohms	Conduct. mut. ohms	Facteur ampli- cation	Impéd. charge ohms	Puiss. modulée Watt	REMARQUES
6SA7	Heptode	8-R	8G-1	6-3 0.3	Convertisseur	250	-2	100	3.4	8	800000	450	-	-	-	Voir 6A7.
6SC7	Double Triode	8-S	8G-1	6-3 0.3	Amplificat.	250	-2	-	2.0	-	53000	1323	70	-	-	Triodes à grand MU.
6SF5	Triode	8-P	8G-1	6-3 0.3	Amplificat. B.F.	Caractéristiques identiques à 6F5, excepté capacités interélectrodes.										
6SJ7	Pentode	8-N	8G-1	6-3 0.3	Amplificat.	250	-3	100	3.0	0.8	1.5 MG	1650	2500	-	-	Voir 6J7.
6SK7	Pentode	8-N	8G-1	6-3 0.3	Amplificat.	Caractéristiques similaires 6K7.										
6SQ7	Double Diode-Triode	8-Q	8G-1	6-3 0.3	Détecteur	Caractéristiques identiques à 6Q7, excepté capacités interélectrodes.										

Position de montage : Toutes.