

PHILIPS „MINIWATT” AB 2

AB 2

Röhrentype: Doppeldiode für Empfangsgerichtung und andere Zwecke.
Type de tube: Duodiode pour la détection de signaux et d'autres utilisations.
Type of tube: Double diode for signal detection and other services.

Heizung ind., Gleich- oder Wechselstrom, Parallelspeisung.
 Chauffage ind., courant continu ou alternatif, alimentation en parallèle.
 Heating ind., A.C. or D.C., parallel filament supply.

Vf 4 V
If 0,65 A

Kapazitäten.
 Capacités.
 Capacities.




Cdld2 < 0,5 μ F
 Cdlk 4,0 μ F
 Cd2k 4,0 μ F

Grenzdaten.
 Limites fixées pour les caractéristiques.
 Limiting values.

Vd1	max. 200 V ¹⁾
Vd2	max. 200 V ¹⁾
Id1	max. 0,8 mA
Id2	max. 0,8 mA
Vd1 (Id1 = +0,3 μ A)	max. -1,3 V
Vd2 (Id2 = +0,3 μ A)	max. -1,3 V
Vfk	max. 50 V ²⁾
Rfk	max. 20000 Ω

- 1) Scheitelwert; valeur de crête; peak value.
- 2) Gleichspannung oder Effektivwert der Wechselspannung.
 Tension continue ou valeur efficace de la tension alternative.
 D.C. voltage or R.M.S. value of the A.C. voltage.

- d2 = (Detektor-diode für Musikübertragung.
) Diode détectrice pour la transmission de la
) musique.
 (Detector diode for transmission of music.
 (Diode für automatische Lautstärkeregelung und andere Zwecke.
 d1 =) Diode pour le contrôle automatique de volume
) sonore et d'autres utilisations.
 (Diode for automatic volume control and other services.



Abmessungen in mm; Dimensions en mm; Dimensions in mm.

AB 2

PHILIPS „MINIWATT“

AB 2

 $V_{BF}^{NF} \} (V_{eff})$ $V = (V)$ $\Delta V = (V)$ EB4-EB1-EB3-EBF2-EBL1-AB1-AB2-ABC1-ABL1-EB II
CB1-CB2-CBC1-CBL1-KB2 15-6-38

1000

100

10

1

0,1


0,01

0,01

0,1

1

10

 $V_{HF} (V_{eff})$ 100
27869 $m=0$ $m=0,3$ ΔV $V \left\{ \begin{matrix} NF \\ BF \\ LF \end{matrix} \right.$