

PHILIPS „MINIWATT“

Heizspannung V_f = ca.
Tension de chauffage V_f = env. 20 V
Filament voltage V_f = appr.

Heizstrom I_f = 0,180 A
Courant de chauffage I_f
Filament current I_f

Anodenspannung $V_a \text{ max.}$ = 100 V
Tension anodique $V_a \text{ max.}$
Anode voltage $V_a \text{ max.}$

Hilfsgitterspannung V_g' = 0 V
Tension auxiliaire de grille V_g'
Auxiliary-grid voltage V_g'

Normaler Anodenstrom I_a = 2,5 mA
Courant anodique normal I_a
Normal anode current I_a

Neg. Gittervorspannung V_g = 0 V
Polarisation négative de grille V_g
Negative grid bias V_g

Steilheit (norm.) $S_{g \text{ norm.}}$ = 0,1 mA/V
Inclinaison (norm.) $S_{g \text{ norm.}}$
Slope (norm.) $S_{g \text{ norm.}}$

Steilheit (norm.) $S_{g' \text{ norm.}}$ = 1,0 mA/V
Inclinaison (norm.) $S_{g' \text{ norm.}}$
Slope (norm.) $S_{g' \text{ norm.}}$

Max. Länge l = 105 mm
Longueur max. l
Overall length l

Grösster Durchmesser d = 51 mm
Diamètre max. d
Max. diameter d

Sockel = 0 35b
Culot
Base

Sockelschaltung = S XII
Connexion du culot
Base connection

Anwendung: Oszillator-Modulator
Application: Oscillateur-Modulateur
Function: Oscillator-modulator

**PHILIPS
MINIWATT
B 2041**

$I_f = 0,180 A$
 $V_{a\max} = 100 V$
 $V_g = 0 V$
 $I_a = 2,5 mA$
 $S_{gnorm} 0,1 mA/V$
 $S_{gnorm} 1,0 mA/V$

