

PHILIPS „MINIWATT” CB2

CB2

Röhrentype: Doppeldiode für Empfangsleichrichtung und andere Zwecke.

Type de tube: Duodiode pour la détection de signaux et d'autres utilisations.

Type of tube: Double diode for signal detection and other services.

Heizung ind., Gleich- oder Wechselstrom, Serienspeisung.

Chauffage ind., courant continu ou alternatif, alimentation en série.

Heating ind., A.C. or D.C., series filament supply.

Kapazitäten.

Cd1d2 < 0,5 μ F

Capacités.

Cd1k 4,0 μ F

Capacities.

Cd2k 4,0 μ F

Grenzdaten.

Limites fixées pour les caractéristiques.

Limiting values.



Vd1	max.	200 V ¹⁾
Vd2	max.	200 V ¹⁾
Id1	max.	0,8 mA
Id2	max.	0,8 mA
Vd1 (Id1 = +0,3 μ A)	max.	-1,3 V
Vd2 (Id2 = +0,3 μ A)	max.	-1,3 V ²⁾
Vfk	max.	125 V ²⁾
Rfk	max.	2000 Ω

1) Scheitelwert; valeur de crête; peak value.

2) Gleichspannung oder Effektivwert der Wechselspannung
Tension continue ou valeur efficace de la tension alternative.

D.C. voltage or R.M.S. value of the A.C. voltage.

- d2 =) Detektordiode für Musikübertragung.
) Diode détectrice pour la transmission de la musique.
) Detector diode for transmission of music.
- d1) Diode für automatische Lautstärkeregelung und andere Zwecke.
) Diode pour le contrôle automatique de volume sonore et d'autres utilisations.
) Diode for automatic volume control and other services.



Abmessungen in mm; Dimensions en mm; Dimensions in mm;

CB 2**PHILIPS „MINIWATT“****CB 2** $V_{BF}^{NF} \left\{ (V_{eff}) \right.$ $V = (V)$ $\Delta V = (V)$ EB4-EB1-EB3-EBF2-EBL1-AB1-AB2-ABC1-ABL1-EB II
CB1-CB2-CBC1-CBL1-KB2 15-6-38

1000

100

10

1

0,1

0,01

0,01


0,1

1

10

100 $V_{HF} (V_{eff})$

77AK0

 $m=0$ $m=0,3$ ΔV $V \left\{ \begin{matrix} NF \\ BF \\ LF \end{matrix} \right.$