

без внешнего экрана


сетка — анод	2 пФ
катод — анод	0,2 пФ
катод — сетка	3,6 пФ
сетка — подогреватель	$\leq 0,3$ пФ
катод — сетка, соединенная с подогревателем	6,6 пФ
анод — сетка, соединенная с подогревателем	2,1 пФ
сетка — катод, соединенный с подогревателем	3,9 пФ
анод — катод, соединенный с подогревателем	0,3 пФ

с внешним экраном

сетка, соединенная с экраном — катод, соединенный с подогревателем	4,2 пФ
анод — сетка, соединенная с экраном	3,1 пФ
анод — катод, соединенный с подогревателем	0,25 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала	6—6,6 В
Напряжение анода	220 В
То же при включении лампы	400 В
Напряжение сетки отрицательное	50 В
Напряжение между катодом и подогревателем	100 В
Ток катода	18 мА
Мощность, рассеиваемая анодом	2 Вт
Мощность, рассеиваемая сеткой	0,02 Вт
Сопротивление в цепи сетки	1 МОм
Сопротивление между катодом и подогревателем	20 кОм
Температура баллона лампы	165 °С



E80CC

Триод двойной для усиления напряжения низкой частоты.

Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное (рис. 21П). Масса 20 г.

Основные параметры

при $U_H=6,3$ В, $U_{a.ист}=250$ В, $R_H=920$ Ом

Ток накала	(600 ± 30) мА
Ток анода	$(6 \pm 0,6)$ мА
Обратный ток сетки	$\leq 0,5$ мкА
Крутизна характеристики	$(2,7 \pm 0,5)$ мА/В
Коэффициент усиления	27
Внутреннее сопротивление	10 кОм

Межэлектродные емкости:

входная каждого триода	2,4 пФ
выходная 1-го триода	0,45 пФ
выходная 2-го триода	0,55 пФ
проходная 1-го триода	3,1 пФ
проходная 2-го триода	3 пФ
между анодами триодов	1,45 пФ
между сетками триодов	$\leq 0,013$ пФ


Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала	6—6,6 В
Напряжение анода	300 В
То же при включении лампы	600 В
Напряжение сетки отрицательное	200 В
Напряжение между катодом и подогревателем	120 В
Ток катода	12 мА
То же в импульсе (при $t \leq 2$ мс)	150 мА
Ток сетки	0,3 мА
То же в импульсе	30 мА
Мощность, рассеиваемая анодом	2 Вт
Мощность, рассеиваемая сеткой	0,1 Вт
Сопротивление в цепи сетки	1 МОм

ECC82

Триод двойной для усиления напряжения низкой частоты, для работы в генераторах, блокинг-генераторах и мультивибраторах, в различных телевизионных приемниках и других электронных устройствах.

Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное (рис. 10П). Масса 14 г.



Основные параметры

при $U_n=6,3$ В, $U_a=250$ В, $R_k=800$ Ом (или $U_c=-8,5$ В)

Ток накала	300 мА
Ток анода	10,5 мА
Крутизна характеристики	2,2 мА/В
Коэффициент усиления	17

Межэлектродные емкости:

входная	1,8 пФ
выходная 1-го триода	0,37 пФ
выходная 2-го триода	0,25 пФ
проходная	1,5 пФ
между анодами триодов	$\leq 0,5$ пФ