


Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала	5,7—6,9 В
Напряжение анода	300 В
То же при включении лампы	550 В
Напряжение между катодом и подогревателем	100 В
Напряжение сетки отрицательное	50 В
Ток катода	8 мА
Мощность, рассеиваемая анодом каждого триода	1 Вт
Сопротивление в цепи сетки	2,2 МОм
Температура баллона лампы	170 °С



ECC960

Триод двойной для работы в счетно-решающих устройствах.

Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное (рис. 6П). Масса 10 г.

Основные параметры

при $U_n=6,3$ В, $U_a=100$ В, $R_k=250$ Ом

Ток накала	400 мА
Ток анода	$(8,5 \pm 2)$ мА
Ток утечки между катодом и подогревателем	≤ 15 мкА
Крутизна характеристики	$(6 \pm 1,5)$ мА/В
Коэффициент усиления	27

Межэлектродные емкости:

входная	$(3,4 \pm 0,5)$ пФ
выходная 1-го триода	$(0,35 \pm 0,07)$ пФ
выходная 2-го триода	$(0,48 \pm 0,08)$ пФ
проходная	$(3 \pm 0,5)$ пФ
между анодами триодов	$\leq 1,4$ пФ

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала	6—6,6 В
Напряжение анода	300 В
То же при включении лампы	600 В
Напряжение между катодом и подогревателем	100 В
Напряжение сетки отрицательное	100 В
То же в импульсе (при $\tau_{имп} \leq 10$ мс)	200 В
Ток катода	15 мА
То же в импульсе (при $\tau_{имп} \leq 10$ мс)	75 мА
Ток сетки	0,25 мА
То же в импульсе (при $\tau_{имп} \leq 10$ мс)	1 мА
Мощность, рассеиваемая анодом каждого триода	2 Вт
Сопротивление в цепи сетки	1 МОм
Температура баллона лампы	170 °С