


Ток катода	14 мА
Мощность, рассеиваемая анодом	1 Вт
Мощность, рассеиваемая 2-й и 4-й сетками (суммарная)	1 Вт
Сопротивление в цепи 1-й сетки	0,5 МОм
Сопротивление в цепи 3-й сетки	2 МОм



EL83

Пентод для оконечных ступеней широкополосных усилителей.

Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное (рис. 21П). Масса 18 г.

Основные параметры

при $U_n=6,3$ В, $U_a=250$ В, $U_{c2}=250$ В, $U_{c1}=-5,5$ В

Ток накала	710 мА
Ток анода	36 мА
Ток 2-й сетки	5 мА
Крутизна характеристики	10,5 мА/В
Внутреннее сопротивление	100 кОм
Коэффициент усиления по 2-й сетке относительно 1-й сетки	24
Межэлектродные емкости:	
входная	10,8 пФ
выходная	6,6 пФ
проходная	$\leq 0,1$ пФ

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала	5,7—6,9 В
Напряжение анода	300 В
То же при включении лампы	550 В
Напряжение 2-й сетки	300 В
То же при включении лампы	550 В
Напряжение между катодом и подогревателем	100 В
Ток катода	70 мА
Мощность, рассеиваемая анодом	9 Вт
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой	2 Вт
Сопротивление в цепи сетки:	
при автоматическом смещении	1 МОм
при фиксированном смещении	0,5 МОм