

CARACTERISTIQUES GENERALES

Cathode à chauffage indirect		
Alimentation du filament en série		
Tension filament	Vf	19 V
Courant filament	If	300 mA
Ampoule		A22-4
Embase		9C12 (noval)
Position de montage		quelconque

LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION

Système des limites moyennes

Tension d'anode	Va	250 Veff max
Tension inverse de crête d'anode	Va icr	700 V max
Courant redressé	Ired	180 mA max
Tension de crête entre filament et cathode	-Vf icr	550 V max
(250 V ctu + 220 Veff, le filament négatif par rapport à la cathode)		
Condensateur à l'entrée du filtre	CL	60 μ F max

CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION

 avec un condensateur de 60 μ F à l'entrée du filtre

Tension d'anode	Va	250	240	220	200	127 Veff
Résistance d'anode	Ra	125	105	65	30	0 Ω min
Courant redressé	Ired	180	180	180	180	180 mA
Tension redressée	Vred	195	195	195	195	127 V

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT

Broche n° 1	Connexion interne
Broche n° 2	Connexion interne
Broche n° 3	Cathode
Broche n° 4	Filament
Broche n° 5	Filament
Broche n° 6	Connexion interne
Broche n° 7	Connexion interne
Broche n° 8	Connexion interne
Broche n° 9	Anode



