

Použití :

Elektronka TESLA RA 100 A je vakuová jednocestná usměrňovací elektronka s thoriovanou wolframovou katodou.

Provedení :

Baňka je opatřena patičí se závitem Goliáš E 40, jíž se přivádí žhavicí proud. Anoda je vyvedena na čepičku na vrcholu baňky.

Obdobné typy :

Svímy elektrickými vlastnostmi se elektronka RA 100 A blíží zahraničním typům 8020, GL 8020, 100 R, které může po mechanických úpravách v přístroji (výměna vestavěné objímky za typ E 40 Goliáš) nahradit. Elektronka se smí používat pouze ve svislé poloze, chráněná tlumicím závěsem před nárazy.

Žhavicí údaje :

Žhavení přímé, katoda z thoriovaného wolframu, napájení stejnosměrným nebo střídavým proudem.

Žhavicí napětí	U_f	5 V
Žhavicí proud	I_f	cca 6,5 A

Kapacity mezi elektrodami :

Kapacita mezi katodou a anodou	$C_{k/a}$	1,8 pF
--------------------------------	-----------	--------

Maximální provozní hodnoty:

Jednofázový dvoucestný usměrňovač (2 elektronky):

Střídavé napájecí napětí	E_a	max	2x14120	V_{ef}
Max. usměrněné napětí na filtračním členu	U_{ss}	max	12720	V
Max. odebíraný stejnosměrný proud	I_{ss}	max	0,2	A

Jednofázový usměrňovač v Graetzově zapojení (4 elektronky):

Střídavé napájecí napětí (celkem)	E_a	max	28240	V_{ef}
Max. usměrněné napětí na filtračním členu	U_{ss}	max	25440	V
Max. odebíraný stejnosměrný proud	I_{ss}	max	0,2	A

TESLA

Třířázový jednocestný usměrňovač (3 elektronky):

Střídavé napájecí napětí	E_a	max	16320	V_{ef}
Max. usměrněné napětí na filtračním členu	U_{ss}	max	19120	V
Max. odebíraný stejnosměrný proud	I_{ss}	max	0,3	A

Třířázový dvoucestný usměrňovač (6 elektronek):

Střídavé napájecí napětí	E_a	max	16320	V_{ef}
Max. usměrněné napětí na filtračním členu	U_{ss}	max	38240	V
Max. odebíraný stejnosměrný proud	I_{ss}	max	0,3	A

Třířázový usměrňovač v zapojení „dvojitě Y„ (6 elektronek):

Střídavé napájecí napětí	E_a	max	16320	V_{ef}
Max. usměrněné napětí na filtračním členu	U_{ss}	max	19120	V
Max. odebíraný stejnosměrný proud	I_{ss}	max	0,6	A

Pulsní provoz:

Žhavicí napětí	U_f		5,5	V
Špičkové anodové napětí	$E_{šp}$		10	kV
Min. špičkový anodový proud	I_a	min	2	A

Mezní hodnoty:

Pro použití jako usměrňovač:

Špičkové inverzní napětí	E_{inv}	max	40	kV
Špičkový usměrněný proud	$I_{ss\ šp}$	max	0,75	A
Střední hodnota anodového proudu	I_{ss}	max	0,1	A

TESLA

RA 100 A

Pro pulsní provoz:

Žhavicí napětí

$U_f \text{ max}$ 5,8 V

Špičkové anodové napětí

$E_{a \text{ šp max}}$ 12,5 kV

Anodová ztráta

W_a 75 W



