

STABILIZING CHARACTERISTIC

MONTAGE in beliebiger Lage

MONTAGE en toute position

MOUNTING in any position

UMGEBUNGSTEMPERATUR
-20 bis + 80° C

TEMPERATURE AMBIANTE
-20 à + 80° C

AMBIENT TEMPERATURE
-20 to + 80° C

BERECHNUNG VON
STABILISIERUNGSKREISEN
Siehe Informationsblatt 5.07 d

CALCUL DES
CIRCUITS STABILISATEURS
Voir informations 5.07 f.

DESIGN OF STABILIZING CIRCUITS
See Information sheets 5.07 e

LEBENSDAUER
25'000 Betriebsstunden

DUREE DE SERVICE
25'000 heures

LIFE EXPECTANCY
25'000 working hours

1) Die Anoden A₁ und A₂ der Röhre sind bezüglich der Stabilisierungscharakteristik gleichwertig. Anode A₂ kann als Zündanode verwendet werden, indem man über sie einen kleinen Vorstrom erzeugt; die Anode A₁ zündet, sobald die angelegte Spannung die Brennspannung unwesentlich überschreitet.

1) Les anodes A₁ et A₂ sont équivalentes en ce qui concerne la caractéristique de stabilisation. L'anode A₂ peut servir d'anode d'amorçage; un petit courant dans l'anode d'amorçage provoque l'amorçage de l'anode A₁. Dès que la tension appliquée dépasse légèrement la tension d'entretien.

1) The stabilizing characteristics of the anodes A₁ and A₂ are equivalent. Anode A₂ may be used as firing anode; a small current in the anode causes firing of the anode A₁ when the applied voltage exceeds the sustaining voltage by a small amount.

2) Siehe "Hinweise für die Anwendung" auf Informationsblatt 5.04 d.

2) Voir "Opération" dans les informations 5.04 f.

2) See "Operation" on Information sheet 5.04 e.