

TRIODE-HEPTODE with variable mutual conductance for use as frequency converter, H.F., I.F. and L.F. amplifier and as phase inverter

TRIODE-HEPTODE à pente variable pour utilisation comme changeuse de fréquence, amplificatrice H.F., M.F. et B.F. et comme tube inverseur de phase



TRIODE-HEPTODE mit veränderlicher Steilheit zur Verwendung als Mischröhre, H.F., Z.F. und N.F. Verstärker und als Phasenumkehrrohre

Heating: indirect by A.C. or D.C.:
series supply

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.; Vf = 20 V
alimentation en série If = 0.100 A

Heizung: indirekt durch Wechsel-
oder Gleichstrom;
Serienspeisung

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm



Capacities
Capacités
Kapazitäten

Heptode section
Partie heptode
Heptodenteil

Triode section
Partie triode
Triodenteil

Ca = 8,0 pF

Ca = 5,2 pF

Cag1 < 0,002 pF

Cag = 2,1 pF

Cg1 = 4,8 pF

Cg = 5,9 pF

Cg3 = 9,1 pF

Cgf < 0,3 pF

Cg1g3 < 0,2 pF

Cg1f < 0,0015 pF

Capacities	Between heptode and triode section
Capacités	Entre les parties heptode et triode
Kapazitäten	Zwischen Heptoden- und Triodenteil

$C_{gTg1H} < 0,1 \text{ pF}$

$C_{gT+g3} = 12,5 \text{ pF}$

$C(gT+g3)_{g1H} < 0,25 \text{ pF}$

$C(gT+g3)_{aH} < 0,1 \text{ pF}$

For further technical data, refer to type UCH 21
Pour les autres détails techniques voir type UCH 21
Für übrige technischen Daten siehe Typ UCH 21