

- C Y 1 Einweggleichrichter.
Maxim. zulässige Transformatorspannung = 250 V ,
" entnehmbarer Gleichstrom = 80 mA.
- C Y 2 Doppelweggleichrichterröhre maxim.zulässige Transforma-
torspannung 2 x 250 V, maxim.entnehmbarer Gleichstrom
2 x 60 mA. Kann auch als Spannungsverdoppler verwendet
werden. Maxim. Spitzenwert zwischen Kathode und Faden = 300 V.
Gruppe H 4 V Batterieheizung.
- RE 034 Widerstandsverstärkerröhre.
Anodenwiderstand $R_a = 0,1 - 0,2 \text{ MO}$ als Audion ,
" $R_a = 0,1 \text{ MO}$ als Verstärker.
- RE 074 n Universalröhre.
Als Audion und in NF Verstärkern mit transf.Kopplung ge-
eignet. Auch als Verstärker in neutralisierten HF Verstär-
kern anwendbar.
- RE 074 d Doppelgitterröhre.
Als Universalröhre in transportablen Empfängern anwend-
bar. Mit erhöhter Anodenspannung auch als Mischröhre für
Ueberlagerungsempfänger geeignet.
- RE 084 Universalröhre.
Als Audion- und in NF Verstärkern anwendbar.
- RES 094 Schirmgitterröhre.
In HF Verstärkern, jedoch auch als Audion- und widerstands-
gekoppelter NF Verstärker anwendbar.
Anodenwiderstand $0,3 \text{ MO}$ als Audion
" $0,3 - 0,5 \text{ MO}$ als NF Verstärker.
- RE 134 Lautsprecherröhre.
Für kleinere Räume gut geeignet. Auch als Senderöhre für
kleine Leistungen anwendbar.

9E 074d

I $V_A = V_{RG} = 16V$
 II $V_A = V_{RG} = 12V$
 III $V_A = V_{RG} = 8V$

