

RES 164 und RES 164 d. NF Pentode.

Eine Röhre hoher Steilheit $/2 \text{ mA/V} /$. Als Endröhre in kleineren Empfängern gut geeignet.

RE 304 Endröhre,

für mittlere Lautstärke.

RES 374 NF Pentode,

für mittlere Lautstärke.

Schutzgitterspannung

Gittervorspannung

100 V

- 12 bis - 15 V

150 V

- 20 V

200 V

- 42 V

RE 604 Kraftverstärkerröhre.

Für grosse Lautstärken. Speziell für Gegentaktverstärker besonders gut geeignet. Die Röhre ist auch bei kleineren Anodenspannungen genügend leistungsfähig.

RES 964 NF Pentode für grosse Lautstärken.

Sie besitzt hohe Steilheit, daher grosse Verstärkung bei verhältnissmässig kleinen Anodenspannungen.

Gruppe: Kraftverstärkerröhren höchster Leistung.

RV 258 für 7,2 V Wechselstrom,

für grosse Säle, Kinos und Freivorführungen geeignet.

Niederfrequente Ausgangsleistung maxim. 8,5 W.

Anodenspannung

Gittervorspannung

440 V

- 18 bis - 20 V

800 V

- 80 V

RV 239 für 7,2 V Wechselstrom,

für grosse Kinos und Freivorführungen. Niederfrequent.

N a c h t r a g 1935/36.

Gruppe A für 4 V Wechselstrom

- AB 2 D u o - D i o d e .
 siehe AB 1
- ABC 1 D u o - D i o d e - T r i o d e
Verwendungszweck wie REN 924. Als Regelröhre bei Schwund-
ausgleichschaltungen bestens geeignet.
- AC 2 T r i o d e .
Verwendungszweck wie REN 904. Bei Widerstandverstärkung
sind folgende Werte günstig:
Anodenwiderstand - 0.2 MO
Gitterwiderstand der nächsten Röhre - 0.7 MO
Kopplungskapazität - 10.000 cm
- AF 3 R e g e l p e n t o d e .
 siehe RENS 1294, maximale Regelspannung - 55 V.
- AF 7 H F - P e n t o d e .
Als HF, NF und ZF Verstärker vorzüglich geeignet.
- AH 1 H e x o d e .
Verwendungszweck wie RENS 1234, maximale Regelspannung
- 20 V.
- AK 2 O k t o d e .
Verwendungszweck wie AK 1.
- AL 1 E n d p e n t o d e .
 siehe RES 964.
- AL 2 E n d p e n t o d e
indirekt geheizt. Verwendungszweck wie RENS 1384.
- RE 604 k E n d t r i o d e .
 siehe RE 604.

RE 604 K

